



12 inch monitor (wit)

Artikelnummer: 12HD5W

Deze Full HD 12 inch monitor geeft een haarscherp beeld met natuurgetrouwe kleuren. De monitor is voorzien van een LED-IPS paneel welke zorgt voor een zeer ruime kijkhoek van 178 graden. De monitor beschikt over een HDMI, VGA, BNC en RCA-Tulp aansluiting en is geschikt voor zowel desktop als wandmontage.

- ✓ 1920 x 1080 resolutie (Full HD)
- ✓ HDMI, VGA, BNC en RCA-Tulp aansluiting
- ✓ Desktop en wandmontage
- ✓ 284 x 179 x 35 mm



ALGEMEEN

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	12HD5W
Productnaam	12 inch monitor (wit)
Garantie	2 jaar

PANEEL

Type	Mat, LED-IPS
Schermdiagonaal	11.6 inch (295 mm)
Beeldverhouding	16:9 (4:3 instelbaar)
Native resolutie	1920 x 1080
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	184 PPI
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Helderheid	400 cd/m ²
Contrast	700:1

AANSLUITINGEN

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA video	✓ 1x
3.5mm jack uitgang	✓ 1x
USB	✓ 1x (MP4, AVI, MKV, MOV, MPG, MP3, WMA, JPG, JPEG, PNG)

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Kleur	Zwart
Gewicht	780 gram (1200 gram met voetsteun)
Breedte	284 mm
Hoogte	179 mm (+0 tot 39 mm met voetsteun)
Diepte	35 mm
Afmetingen paneel	257 x 145 mm

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Audio	Geïntegreerde speakers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimmen	Instelbare helderheid
Spiegelfunctie	Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen

ENERGIE

Ingangsspanning	DC 12V
Netadapter	Input: 110-240V ~ 50/60Hz - Output: 12V-2A
Energieverbruik	<15 Watt (0.5 Watt standby)

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur	-20c° tot +60c°
Opslag temperatuur	-20c° tot +70c°
Luchtvochtigheid	20% - 90% niet-condenserend

MONTAGE

Wandmontage	✓ VESA (75 mm)
Inbouw	✓ Mogelijk, geen accessoires beschikbaar
Voetsteun	✓ Verstelbaar & afneembaar

CERTIFICERINGEN & KEURMERKEN

Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH
-----------------	----------------------

INHOUD VERPAKKING

Standaard inbegrepen	Monitor, Voetsteun, Afstandsbediening, Netadapter, Handleiding
----------------------	--



